

FGL3500L



GENEL ÖZELLİKLER

Engine Model	210
Stand By (kVA)	3,5
Rated Current (A)	10,8

1 Standby gücü: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Gücü: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

EN - Çıkış Voltajı (V)	230
EN - Güç Faktörü (Cos)	1 / 0,8
Display	Analog
Cylinders / Cooling	1 Silindir Hava Soğutmalı
Way of Working	İpli
Fuel Type	Kurşunsuz Benzin
Oil Type	15W40